



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HIWATCH

<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Считыватель АСТ-R2102М

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Считыватель карт.
- Корпус выполнен из сплава поликарбоната и АБС-пластика, панель выполнена из полиметилметакрилата, детали выполнены из сплава.
- Оснащен 32-битным высокоскоростным процессором.
- Встроенный бипер.
- Отображение статуса считывателя с помощью светодиодного индикатора.
- Протоколы RS-485 и Wiegand (W26 / W34).
- Детектор саботажа.
- Функция обновления в режиме онлайн (в режиме связи 485). В случае сбоя обновления считыватель карт может вернуться в состояние, предшествующее обновлению.
- Функция сторожевого таймера для автоматической диагностики и ремонта в целях обеспечения длительного срока службы считывателя.
- Конструкция с защитой от пыли и влаги.
- Соответствует требованиям стандарта ISO 14443-A. Поддержка считывания карт Mifare (частота: 13.56 МГц).

▪ Спецификация

Система	
Процессор	32-битн.
Аудио	
Аудиотревога	Бипер
Аутентификация	
Частота считывания карт	13.56 МГц
Дальность считывания карты	≤ 50 мм (1.97")
Функции	
Настройка ID	При помощи DIP-переключателя
Другое	
Индикатор	Индикатор питания, светодиодный индикатор состояния
Питание	DC 12 В, 500 мА, 2 Вт
Рабочая температура	От -20 до +65 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Размеры	121 × 86.5 × 14 мм (4.76 × 3.41 × 0.55")
Уровень защиты	IP64
Масса	≤ 0.14 кг
Установка	Установка с монтажной коробкой 86 / 120 мм
Сертификаты	FCC, CE

▪ Доступные модели

ACT-R2102M

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 65 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 65 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.